

## Montage-instructies Aandraaimomenten

### Resi9 / Acti9 / TeSys

Resi9 kookgroep	Installatieautomaat		2 N.m
iC40N	Installatieautomaat		2 N.m
iCV40N / iCV40H	Aardlekautomaat		2 N.m
IC60 (RCBO)	Aardlekautomaat		2 N.m
iC60N / iC60H / iC60L	Installatieautomaat	≤ 25A 32 t/m 63A	2 N.m 3,5 N.m
C120N / C120H	Installatieautomaat		3,5 N.m
NG125N / NG125H / NG125L	Installatieautomaat	≤ 63A 80 t/m 125A	3,5 N.m 6 N.m
Resi9 / iC40 / iC60 / C120 / NG125	Elektrische hulpfuncties		1 N.m
iID	Aardlekschakelaar		3,5 N.m
iSW	Lastscheider	≤ 32A	1,2 N.m
iSW	Lastscheider	40 t/m 125A	3,5 N.m
ICT, vermogenskring	Magneetschakelaar	≤ 25A	0,8 N.m
ICT, vermogenskring	Magneetschakelaar	40 t/m 100A	3,5 N.m
iTL / iTLc / iTLi / iTLm / iTLs	Impulsschakelaar	16A	1 N.m
iTL	Impulsschakelaar	32A	1,2 N.m
P25M	Motorbeveiligingsschakelaar		1,7 N.m
GV2ME	Motorbeveiligingsschakelaar		1,7 N.m
GV3	Motorbeveiligingsschakelaar	1x of 2x ≤ 25mm <sup>2</sup>	5 N.m
GV3	Motorbeveiligingsschakelaar	1x ≤ 25mm <sup>2</sup> + 1x ≤ 35mm <sup>2</sup>	8 N.m
GV3P	Motorbeveiligingsschakelaar		6 N.m

### ComPacT

INS40 / INS63 / INS80	Lastschakelaar		5 N.m
INS100 / INS125 / INS160	Lastschakelaar	Aansluitbout M6	8 N.m
INS100 / INS125 / INS160	Lastschakelaar	Kooiklem 1v. 10mm <sup>2</sup> t/m 95mm <sup>2</sup>	10 N.m
INS250 (100A -160A - 250A)	Lastschakelaar	Aansluitbout M8	15 N.m
		Kooiklem 1v. 25mm <sup>2</sup> t/m 50mm <sup>2</sup>	20 N.m
		Kooiklem 1v. 70mm <sup>2</sup> t/m 95mm <sup>2</sup>	26 N.m
		Kooiklem 1v. 120mm <sup>2</sup> t/m 185mm <sup>2</sup>	26 N.m
		Kooiklem 2v. 50mm <sup>2</sup> t/m 120mm <sup>2</sup>	22 N.m
INS400 / INS630	Lastschakelaar	Aansluitbout M10	50 N.m
		Kooiklem 1v. 35mm <sup>2</sup> t/m 300mm <sup>2</sup>	31 N.m
		Kooiklem 2v. 35mm <sup>2</sup> t/m 240mm <sup>2</sup>	31 N.m
NSXm	Vermogenschakelaar	Aansluitbout of kooiklem, 2,5mm <sup>2</sup> t/m 10mm <sup>2</sup>	5 N.m
		Aansluitbout of kooiklem, 16mm <sup>2</sup> t/m 95mm <sup>2</sup>	5 N.m
NSX100 / NSX160 / NSX250	Vermogenschakelaar	Aansluitbout M6 (alleen bij 100A)	10 Nm
		Aansluitbout M8	15 Nm
		Kooiklem 1v. 25mm <sup>2</sup> t/m 50mm <sup>2</sup>	20 N.m
		Kooiklem 1v. 70mm <sup>2</sup> t/m 95mm <sup>2</sup>	26 N.m
		Kooiklem 1v. 120mm <sup>2</sup> t/m 185mm <sup>2</sup>	26 N.m
		Kooiklem 2v. 50mm <sup>2</sup> t/m 120mm <sup>2</sup>	22 N.m
NSX400 / NSX630	Vermogenschakelaar	Aansluitbout M10	50 Nm
		Kooiklem 1V 35mm <sup>2</sup> - 300mm <sup>2</sup>	31 Nm
		Kooiklem 2V 2x35mm <sup>2</sup> - 2x240mm <sup>2</sup>	31 Nm

### Compact/Masterpact

C801..1251/NS630b..1600	Vermogenschakelaar		50 Nm
M/NT/NW	Vermogenschakelaar	(bouten M10 kwaliteit 8.8 en contactring)	50 Nm

**Prisma**

Aansluitverdeelblok 125A	Aansluitverdeelblok	bouten M4	1,2 Nm
		bouten M5	2 Nm
Distriblok	Aansluitverdeelblok	inkomende klemmen	5 Nm
		afgaande klemmen	3 Nm
Bouten M6 kwaliteit 8.8 direct in railkoker getapte draad			5,2 Nm
Bouten M6 kwaliteit 8.8 + moer (en contactring)			13 Nm
Bouten M8 kwaliteit 8.8 + moer (en contactring)			28 Nm
Bouten M10 kwaliteit 8.8 + moer (en contactring)			50 Nm
Bouten M12 kwaliteit 8.8 + moer (en contactring)			75 Nm